

# Manual de usuario para auriculares en-oreja Mono Bluetooth 4.1 T9



## Especificaciones

- Bluetooth: v4.1
- Rango de Bluetooth: hasta 10 m
- Batería: 80mAh
- Tiempo de carga: aproximadamente 1,5 horas
- Tiempo en espera: alrededor de 300 horas
- Tiempo de trabajo: hasta 8 horas

## Emparejar los auriculares con su dispositivo

Hay dos métodos para vincular este auricular Bluetooth con su dispositivo:

1. El primer método es cuando los auriculares están apagados. Tiene que mantener pulsado el botón multifunción hasta que la luz roja y azul comiencen a parpadear alternativamente. El parpadeo significa que el auricular Bluetooth está encendido y listo para emparejarse.
2. El segundo método es cuando los auriculares están en modo de suspensión. Presione el el botón multifunción y la luz azul comenzarán a parpadear. Eso significa que el el auricular está listo para emparejarse.

Cuando enciende Bluetooth en el auricular, vincúlelo con su dispositivo. El código de sincronización por defecto es "0000".

## Controlando llamadas

- Para contestar una llamada, simplemente presione brevemente el botón multifunción.
- Si desea rechazar una llamada, presione multifunción, subir volumen y bajar volumen botones al mismo tiempo. Suelta los botones para rechazar la llamada cuando escuches pitido de sonido o mensaje de voz.

- Durante una llamada, presione brevemente el botón multifunción para colgar. Para aumentar o disminuyendo el volumen durante una llamada, presione los botones Subir volumen o Bajar volumen.
- Pulse brevemente el botón multifunción dos veces para volver a marcar el último número.

### **Controlando la música**

Al escuchar música, presione brevemente los botones Subir y Bajar volumen para aumentar o disminuir el volumen. Si desea cambiar a una canción siguiente, presione prolongadamente Botón Subir volumen, y si desea cambiar a la canción anterior, presione prolongadamente Botón para bajar el volumen. Para reproducir / pausar música, presione brevemente el botón multifunción.

### **Cargando los auriculares**

Puede usar su propio cargador para recargar el auricular. Pero antes de cargar, verifique si las especificaciones del cargador cumplen con los requisitos de los auriculares (DC 5V, 100mA - 500mA). Tenga en cuenta que si el voltaje de carga es muy alto, puede dañar los auriculares.